

# KARTA KATALOGOWA

## Rejestrator AHD RAS-1613-J

# icATCH

**Wejścia wideo:** 16 x 720p - 30 kl/s, 720p - 25 kl/s 960H / D1

**Wyjście wideo:** 1 x HDMI / 1 x VGA ( Max. 1920x1080)

**Magazynowanie lokalne:** 1x HDD SATA (do 4 TB)

**Kompresja wideo:** H.264 High Profile

1.3MpiX  
1280x720

16  
CHANNEL

1 x 4TB

HDMI  
OUT  
VGA

android

ios

CMS



**Wejścia wideo:** 16 x 720p - 30 kl/s, 720p - 25 kl/s AHD / 960H / D1

**Wyjście wideo:** 1 x HDMI / 1 x VGA ( Max. 1920x1080)

**Wejście audio:** 4 x RCA(Cinch)

**Wyjście audio:** 2 x RCA(Cinch)

**Wejście alarmowe:** 4 x in

**Wyjście alarmowe:** 1 x out

**System operacyjny:** Zintegrowany Linux OS

**Dysk twardy:** Max. 1 x SATA

**Porty USB:** 2 x USB 2.0

**Wymiary:** ( mm )430(w)x55(h)x293(d)

**Zasilanie:** 12V

**Podział ekranu:** 1/4/9/13/16/SEQ

**Automatyczne przełączanie kanałów:** 1~99sec

**Tryb przełączania kanałów:** Zoom(Digital x2~x5) auto seq

**Kompresja wideo:** H.264 High Profile

**Rozdzielczość nagrywania:** 1280 x 720 , 640 x 360

**Rozdzielczość strumienia dodatkowego:** 640 x 360, 352 x 240

**Ustawienia jakości wideo:** 10~100

**Tryb nagrywania wideo:** ciągłe, z alarmu, z harmonogramu

**Szybkość nagrywania:** NTSC 720p 60 kl/s ; 960H 120 kl/s PAL 720p 50 kl/s; 960H 100 kl/s

**Nagrywanie przed alarmowe:** 1 ~ 10 SEC

**Nagrywanie po alarmowe:** 1 ~ 100 SEC

**Tryb wyszukiwania:** po dacie, o godzinie, po zdarzeniu

**Zoom:** \*Digital ( x2 ~ x5 )

**Sieć:** 10/100/1000 Ethernet

**Protokoły sieciowe:** TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL)

**Kompatybilne systemy operacyjne:** Windows XP/VISTA/7, Mac OS X

**CMS:** iWatch DVR, przeglądarka IE, iCMS

**Konta:** 1 administrator / 10 operatorów

**Kompatybilne platformy mobilne:** Windows Phone 7.8, iPhone, iPad, Android

**Audio Backup:** Tak

**Backup:** Po sieci, USB, SATA, DVD,etc.

**Detekcja ruchu:** Czulość : 100 poziomów dla każdego kanału

W skład zestawu wchodzi:

- Rejestrator AHD,
- Mysz USB,
- Instrukcja obsługi.



CE FC RoHS